Mierka M=1:250

ROZVODNÉ SIETE: 3/PE/N/AC 230/400V, 50Hz, TN-S

VONKAJŠIE VPLYVY: AA7,AB8,AC1,AD3,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN2, AP1,AQ3,AR2,AS2,BA4,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

OCHRANNÉ OPATRENIA:
základná ochrana-krytím a izoláciou el. predmetov
doplnková ochrana-prúdovým chráničom 30ó
ochrana pri poruche-samočinným odpojením napájania,
ochranným pospojovaním a ochranným uzemnením

POZNÁMKA: Napojenie rozvodov vonkajšieho osvetlenia IBV BENICE bude z stĺpika z rozpojovacej skrine ISKRA Z rozpojenej u prvej TS.. Vývod so nsarkujúc káblom AYKY-J 4x16mm2. Napojenie vývodu z RVD bude v stĺpe TR-S káblom CYKY-J 5x6mm2. Napojenie osvetľovacích stožiarov bude striedavo z jednotlivých fáz na svorkovnici každého stožiara. Ovládanie osvetlenia bude zo slnečného spínača BQ1 umiestneného na novovybudovanej trafostanici. Stožiare medzi sebou vodivo pospojovať vodičom FeZn 010mm, uloženým v káblovej rýhe 10cm pod napájacím káblom (výška stožiara 4,7m).

LEGENDA:

- **EL3.3** 2x22W, 3, 9 — LED Street svietidlá 2x22W,IP65, 0,8,9 so zvedením prepätia SP-T2+T3-320-CLT-LED číslo stĺpa 8, 5-KOPC/3 AUR 134/60, H=7m rozvádzač RO3A 2, 2-smr-výložník R=0,5m, 5-180°
- **EL1** 1x22W, 1, 2 — LED Street svietidlá 22W,IP65, č.3 so zvedením prepätia SP-T2+T3-320-CLT-LED číslo stĺpa 2, 5-KOPC/3 AUR 134/60, H=7m rozvádzač RO3A 1, 1-sm-výložník R=0,5m
- SO 07 – VEREJNÉ OSVETLENIE

KABELOVÉ RÝHY

v chodníku bez kcí — v trávniku

AUTOR PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT: D.Šiška/Ad.Ing. Ing.Marcel Salva VYPRACOVAL: Ing.Mašlárky KONTROLOVAL: Ing. Marcel Salva	PARE Č.:	
MIESTO STAVBY:	k.ú. Benice Ep. 2777/4,29,5A a 308/1,6 Hlh-C 31/22	ZÁV. ČÍSLO :	E24089/19
INVESTOR:	Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptl. Mikuláš	DÁTUM :	XI.2019
AKCIA:	IBV BENICE	FORMÁT :	14xA4
OBJEKT:	SO 07 – VONKAJŠIE OSVETLENIE	STUPEŇ:	PSP+RP
ČAST:	Elektro	MIERKA:	1:250
NÁZOV VÝKRESU:	VONKAJŠIE OSVETLENIE	VÝKRES Č.:	01